

# ZAWORY ROZDZIELAJĄCE

Funkcja 5/2 – 5/3, Przepływ: 3800 NI/min,

Przyłącze G3/8" – G1/2"

Sterowanie: elektromagnetyczne



**NR ZAMÓWIENIOWY**

**93A-XJ0-X0X-DM-DYYU-ZTT-XXXX**

PRZYŁĄCZE	PILOT	5/2 MONOSTABILNY	5/2 BISTABILNY	5/3 CENTRALNIE ZAMKNIĘTY	5/3 CENTRALNE OTWARTY
G3/8"	wew.	93A-AJ0-E0J-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-BJ0-E0J-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-EJ0-E0J-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-FJ0-E0J-DM-DYYU-ZTT-XXXX
G1/2"	wew.	93A-AJ0-F0J-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-BJ0-F0J-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-EJ0-F0J-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-FJ0-F0J-DM-DYYU-ZTT-XXXX
G3/8"	zew.	93A-AJ0-E0K-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-BJ0-E0K-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-EJ0-E0K-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-FJ0-E0K-DM-DYYU-ZTT-XXXX
G1/2"	zew.	93A-AJ0-F0K-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-BJ0-F0K-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-EJ0-F0K-DM-DYYU-ZTT-XXXX	93A-FJ0-F0K-DM-DYYU-ZTT-XXXX

## STEROWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I OPCJE DODATKOWE

YY	NAPIĘCIE	U	PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE	Z	STEROWANIE RĘCZNE	XXXX	MODYFIKACJA	TT	GNIAZDO
JA	110VAC	A	przewody (45 cm)	1	monostabilne	XXXX	zależnie od aplikacji	JM	Prostokątne 22mm DIN43650B
JB	230VAC	B	Przewody (60 cm)	2	bistabilne				
JC	24VAC	J	Gniazdo	Z	inne				
DA	24VDC								
YY	inne								

## WTYCZKI ELEKTRYCZNE (zamawiane oddzielnie)



DIN 43650 - Industrial Standard B 11mm




DIN 43650 - Industrial Standard B 11mm  
LED 24V/230V

NR ZAMÓWIENIOWY

**MPM-JB-FEM**

**MPM-JD-FEM**



# ZAWORY ROZDZIELAJĄCE

Funkcja 5/2 – 5/3, Przepływ: 3800 NI/min,

Przyłącze G3/8" – G1/2"

Sterowanie: elektromagnetyczne

## DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnień:	wewnętrzny pilot monostabilny 1,3 – 8 bar, zewnątrzny pilot podciśnienie – 8 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Owiercenie:	11,7 mm
Przepływ nominalny (dla 6 bar i ΔP=1 bar)	3800NI/min (Cv=3,8),
Cewka elektromagnetyczna:	Epoksydowana, przewody klasy A
Zakres napięcia:	-15% - +10% napięcia znamionowego
Zabezpieczenie elektryczne:	IP65
Czasy przesterowań	24VDC załączenie 13 ms, wyłączenie 10 ms

## CZĘŚCI ZAMIENNE:

Pilot sterujący:	DM-DYYU-ZTT -XXXX
Zestaw naprawczy 5/2-SO	K-93001
Zestaw naprawczy 5/2-DO	K-93002
Zestaw naprawczy 5/3-CC	K-93005
Zestaw naprawczy 5/3-OC	K-93006

## WYMIARY:

